

SW RX Charger 04

4-fach Ladegerät mit Programmierslot

Der **SW RX Charger 04** ist ein Vier-Schacht-Ladegerät für den SW-RX-Empfänger. Er lädt bis zu vier Empfänger gleichzeitig über eine einzige USB-C-Versorgung. Einer der vier Steckplätze dient zusätzlich als Programmierslot zur Konfiguration und für Firmware-Updates eines eingesetzten Empfängers.



SW RX Charger 04 · lädt 4 × RX

Hauptmerkmale

- Lädt bis zu **4 Summitwave-RX-Empfänger** gleichzeitig
- Zwei USB-C-Ports: 5 V Laden + dedizierte Konfiguration
- Ein Programmierslot für Konfiguration & Firmware-Updates
- Kontaktladung – Empfänger einfach einstellen
- Robustes PETG-Gehäuse, passend zum Summitwave-System
- Entwickelt in Österreich · Made in Europe

Typische Anwendungen

- **Verleih & Tourneen** – Laden über Nacht und schnelle Bereitstellung
- **Museen & Führungen** – Zurücksetzen und Laden zwischen Gruppen
- **Theater, Kinos & Hallen** – Gerätepools für Hörunterstützung
- **Bildung** – Gerätesätze für Klassenzimmer und Hörsäle
- **Empfang & Ausgabe** – Selbstbedienung bei Ausgabe und Rückgabe

KAPAZITÄT & LADEN

Ladeschächte	4
Kompatibles Gerät	Summitwave RX
Lademethode	Kontaktladung im Schacht
Gleichzeitiges Laden	Alle 4 Empfänger gleichzeitig
Ladezeit	typ. 4 h (alle Schächte)
Ladeanzeige	LED pro Schacht

KONFIGURATION & VERWALTUNG

Konfigurationsport	USB-C
Programmiererslot	1 von 4 Steckplätzen
Funktionen	Empfängerkonfiguration · Kanal-Presets · Firmware-Updates
Host-Verbindung	USB-C zu PC / Mac
Geltungsbereich	Ein Empfänger im Programmierslot

STROMVERSORGUNG

Ladeeingang	USB-C · 5 V / 2 A (10 W)
Anschlüsse	2 × USB-C (Stromversorgung · Konfiguration)
Stromquelle	USB-C-Netzteil 5 V / 2 A

MECHANIK & UMGEBUNG

Abmessungen (B×H×T)	134 × 40 × 134 mm
Gewicht	ca. 300 g
Gehäusematerial	PETG
Farbe	Schwarz
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis +60 °C

NORMEN & KONFORMITÄT

Konformität	CE
Sicherheit	EN 62368-1
EMV	EN 55032 · EN 55035
Umwelt	RoHS · REACH · WEEE